



BC 32 S - mobilny prostownik / starter dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V i 24V.

- Nadaje się do szybkiego rozruchu motocykli i samochodów osobowych
- Przełącznik wyboru dla normalnego i szybkiego ładowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciami i nieprawidłową polaryzacją
- Odczytywanie prądu ładowania za pomocą analogowego amperomierza

Wyposażenie seryjne:

- Normalne lub szybkie ładowanie
- Amperomierz analogowy
- Ochrona przed zwarcie przewodów ładowania
- Ochrona przed zwarcie w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
- Ochrona przed przeciążeniem
- Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
- Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
- Kabel połączeniowy 230 voltów z wtyczką typu Schuko

Dane techniczne	BC 32 S	
Napięcie ładowania	12 V	24 V
Prąd ładowania	30 A	26 A
Wydajność ładowania	30 - 350 Ah	
Wydajność rozruchu	160 A	
Wydajność szczytowa	250 A	
Moc / napięcie	850 - 4000 W / 230 V	
Cykle ładowania	6	
Do akumulatorów typu	Wet*	
Zastosowanie ładowarki	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Samochody ciężarowe <7,5 t, Pojazdy rolnicze	
Zastosowania rozruchu	Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150 x 265 x 335 mm	
Waga	10 kg	

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)