



PG 800 SRA - Mocny i wytrzymały synchronicznie agregat prądotwórcze

- Długi czas pracy dzięki pojemnemu zbiornikowi 11l
- Wbudowany regulator AVR
- Przyłącza zasilające z przodu maszyny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem poprzez wyłącznik termiczny

Dane techniczne	PG 800 SRA
Napięcie	230 V
Moc maksymalna LTP 230V	6,4 kW/7,2 kVA
Moc znamionowa COP 230V	5,5 kW/6,0 kVA
Silnik	Honda GX390
Rodzaj paliwa	benzyna
Rozruch	ręczny
Spalanie przy mocy 75%	2,2 l/h
Pojemność zbiornika	11 l
Gniazda	1 x 230V CCE 32A 1 x 230V Schunko
Wymiary	729 x 500 x 536 mm
Waga	73 kg