



PG-E 100 TEA Synchroniczny generator prądu dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów.

- Wszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
- Krótkotrwała moc 3-krotnie przewyższająca moc znamionową
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Układ wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą
- Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i godziny eksploatacji
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Przyłącza dogodnie usytuowane po stronie czołowej
- Wyposażone w zestaw kół i stabilną składaną rączkę

Dane techniczne	PG-E 100 TEA
Napięcie	230 V/400 V
Moc awaryjna LTP 230V	3,68 kW
Moc ciągła COP 230V	3,45 kW
Moc awaryjna LTP 400V	11 kW
Moc ciągła COP 400V	10 kW
Silnik	GB680
Paliwo	benzyna
Rozrusznik	Rozruch elektryczny
Czas pracy przy obciążeniu 50%	10 h
Czas pracy przy obciążeniu 100%	8 h
Pojemność użytkowa zbiornika	45 l
Wersja gniazdka	2x 230V Schuko, 1 x 400 V CEE 16 A
Stopień ochrony generatora	IP23M
Stopień ochrony gniazdek	IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	700x600x910 mm
Waga	170 kg